



EAN:	4013288179111	Dimension:	200x70x40 mm
Numéro de pièce:	05074752001	Poids:	232 g
Numéro d'article:	7400 VDE	Pays d'origine:	CZ
		Numéro de tarif douanier:	82054000

- Manche dynamométrique VDE (isolé)
- À couple pré-réglable de 0,3-1,2 Nm
- Déclat parfaitement audible et ressenti à l'atteinte du couple réglé
- Pour lames Kraftform Kompakt VDE (isolées)
- Remplacement éclair des lames interchangeables

Manche dynamométrique VDE (isolé) pour un travail en toute sécurité jusqu'à 1 000 volts. Avec couple réglable entre 1,2 et 3,0 Nm. Déclat parfaitement perceptible à l'oreille et au doigt à l'atteinte du couple paramétré. Couple de desserrage illimité. Pour lames Kraftform Kompakt VDE : Le système manche/lames interchangeable permet un remplacement éclair de la lame requise et, par là même, de multiples applications.



Lien
<https://www.wera.de/fr/05074752001>

Wera - 7400 VDE
05074752001 - 4013288179111

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Contrôle unitaire à 100 %



Manche dynamométrique réglable Krafftform pour électriciens



Le contrôle unitaire sous 10 000 volts conformément à la norme IEC 60900 garantit un travail en toute sécurité jusqu'à 1 000 volts.

Manche dynamométrique réglable Krafftform pour électriciens



Réglage aisé de la valeur de couple requise, à la main.

Manche dynamométrique réglable Krafftform pour électriciens




Bonne lisibilité de l'échelle de valeurs. Précision de mesure +/- 6 % conformément à la norme EN ISO 6789.

Déclic parfaitement audible/tangible




Déclic parfaitement audible/tangible lorsque la valeur de couple paramétrée est atteinte.

Couple de desserrage illimité




Couple de desserrage illimité afin de pouvoir libérer les vis bloquées.

Verrouiller la lame








La lame interchangeable, munie du profil de sortie requis ou d'une clé pour armoire électrique en fonction de ce qu'exige la tâche, se glisse dans le logement du manche.

Retirer la lame



En abaissant l'interrupteur de commande et en le maintenant dans cette position, on libère la fermeture et l'on peut retirer la lame interchangeable ou la clé pour armoire électrique.

Autres variantes de cette famille de produits:

art. no.						
		mm	Nm	Nm	mm	inch
05074752001	7440 VDE	9,0	0,3-1,2	0,05	192	7 9/16"
05074750001	7441 VDE	9,0	1,2-3,0	0,10	192	7 9/16"
05074757001	7444 VDE	9,0	1,7-3,5	0,10	192	7 9/16"

Lien
<https://www.wera.de/fr/05074752001>

Wera - 7400 VDE
05074752001 - 4013288179111

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de