



EANコード:	4013288238405	サイズ:	275x230x115 mm
部品番号:	05105100001	重量:	1774 g
製品番号:	9559	原産国:	CZ
		関税番号:	82054000

- バケツ用工具収納バッグ(底なし)。バケツが工具をきれいに整理して持ち運ぶ手段に変身します
- 布製バケツオーガナイザーは上部の最大直径が約29cmのバケツや建設現場用バケツに適しています
- 切り傷や刺し傷に強い丈夫な布素材を使用
- 工具や小さい部品などを入れる16のポケット(外側に7、内側に9)
- プラス、ボジドライブ、TORX®およびマイナス用Kraftformドライバー計12点を装備
- ねじ回し、タガネ、ほぞ穴、および緩み止めねじのための貫通ドライバー2本
- 160 i VDEマイナスドライバー2点、安全に活線作業ができるよう個別検査済
- 350 PH、355 PZ、334および335ドライバーには、滑ってネジから外れるリスクを軽減するレーザーチップ刃先を搭載

丈夫な布製のバケツ用工具収納バッグに入った、汎用ドライバー12点セット。ヨーロッパのバケツおよび建設現場用バケツに適しています。収納バッグを使えば、バケツが工具をきれいに整理して持ち運ぶ手段に変身します。切り傷や刺し傷に強い丈夫な布素材を使用。プラス、ボジドライブ、TORX®、マイナス用ドライバーチゼルドライバー932

AIは、ドライバーとして、タガネとして、ほぞ穴あけや、動かないネジを緩めるのに使えます。350 PHおよび355 PZには、滑ってネジから外れるリスクを軽減するレーザーチップ刃先を搭載。1,000 Vまでの電圧で安全に作業できるように10,000 Vで個別検査済みの、IEC 60900に準拠した160 i VDEドライバー。セットにバケツは含まれません。



ウェブリンク

<https://www.wera.de/ja/05105100001>

Wera - 9559
05105100001 - 4013288238405

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

バケツ内での工具のを整理



工具を整理して持ち運ぶためのバケツ用工具収納バッグ。



16のポケット(内側に9、外側に7)が付いた、バケツ用工具収納バッグ。切り傷や刺し傷に強い丈夫な布素材を使用。バケツが工具をきれいに整理して持ち運ぶ手段に変身します。バケツの淵に掛けるだけで、工具がきれいに収納できます。

2面に面ファスナーが付いています



バケツ用工具収納バッグには、面ファスナーエリアが2か所あります(外側: 120 mm×170 mm、内側: 65 mm×130 mm(幅×高さ))。これにより、背面にフリース部のあるWera(ヴェラ) 2 goツールセットの布製ポーチやボックスなどに取り付けることができます。

ヴェラ 貫通ドライバー



ネジ回し、チゼル、ほぞ穴、固まったネジを緩める時に使用するWera チゼルドライバー。迅速かつスムーズな作業を実現するマルチコンポーネントKraftformハンドル。

クラフトフォームドライバー300シリーズ




Kraftform Plus (クラフトフォーム・プラス) ドライバー - 手に馴染む人間工学デザイン。長時間のハードな作業でも、手や腕にかかる負担を軽減します。ネジ頭にしっかりとフィットする「レーザーチップ」などの優れた技術的・製品の特長に加え、手作業によるネジ締めにおいて理想的な選択肢となります。

レーザーチップはカムアウトを防ぐ




ヴェラレーザーチップはレーザー加工を通して1000 HV 0.3の硬いほどギサ歯を刃先に施します。その構造から生じた食いつきの効果はカムアウトを防ぎます。マイナス、プラス、ポジドライブ、トルクスネジに対応可。

160 iドライバー



当社の電気工事用ドライバーは、1,000ボルトの最大許容負荷電圧を謳っていますが、実際は10,000ボルトの負荷の下で絶縁耐力が検査されており、最も重要な絶縁の安全性を徹底的に追及しています。

Take it easy
色分けシステム

Take it easy ツールファインダー付きドライバー: 形状 (プロファイル) とサイズに応じた色分けとサイズ表示が施されています。

セット内容:

9599 バケツ用工具収納バッグ、空

1x 9599 バケツ用工具収納バッグ、空



350 PH レーザーチッププラスドライバー, PH 1 x 80 mm



05008710001	1x	PH 1 x 80 mm
05008720001	1x	PH 2 x 100 mm



355 PZ レーザーチップポジドライバー, PZ 2 x 100 mm



05009315001	1x	PZ 2 x 100 mm
-------------	----	---------------



334 レーザーチップマイナスドライバー, 1.2 x 6.5 x 150 mm



05110010001	1x	1.2 x 6.5 x 150 mm
-------------	----	--------------------



335 レーザーチップマイナスドライバー, 0.8 x 4 x 100 mm



05110004001	1x	0.8 x 4 x 100 mm
05110007001	1x	1 x 5.5 x 125 mm



367 トルクスドライバー, TX 20 x 100 mm



05028010001	1x	TX 20 x 100 mm
05028012001	1x	TX 25 x 100 mm



932 A 貫通 マイナスドライバー, 1 x 5.5 x 100 mm



05018264001	1x	1 x 5.5 x 100 mm
05018266001	1x	1.2 x 7 x 125 mm



160 i 電気工事用 絶縁マイナスドライバー, 0.4 x 2.5 x 80 mm



05006100001 ¹⁾	1x	0.4 x 2.5 x 80 mm
05006110001 ¹⁾	1x	0.6 x 3.5 x 100 mm



1) レーザーチップ無し

バケツ用工具収納バッグにバケツは付属していません

ウェブリンク

<https://www.wera.de/ja/05105100001>

Wera - 9559

05105100001 - 4013288238405

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzelter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de