


1430 ESD Kraftform Micro justerbare momentskruttrekkere (0,02-0,11 Nm) med hurtigchuck, 1430 ESD x 0,02-0,06 Nm
Serie 7400 ESD Kraftform momentskruttrekker



EAN:	4013288179043	Mål:	145x23x23 mm
Delenr.:	05074802001	Vekt:	41 g
Artikkelnr.:	1430 ESD	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82054000

- Justerbar Kraftform momentskruttrekker med hurtigchuck
- Elektrostatisk sikkert verktøy takket være overflatemotstand på $\leq 10^9$ ohm
- Tydelig hørbart og merkbart sperresignal når innstilt moment er nådd
- Passer til bits med 4 mm Halfmoon og 4 mm HIOS drev
- Brukes f.eks. på smarttelefoner, mobiltelefoner, kameraer og elektronikkenheter

Momentverktøy med justerbart moment fra 2,0 til 6,0 Ncm (nøyaktighet $\pm 10\%$). Kompakt håndtak med system for utskiftbare klinger for finskruing med kontrollert moment. Kraftform Micro ESD-momentskruttrekkeren er ypperlig til momentstyrt skruing på komponenter som kan ta skade av statisk elektrisitet. Egnet for feste av bits med 4 mm Halfmoon drev (Wera serie 9) og bits med 4 mm HIOS drev (Wera serie 21). Manipulasjonsbeskyttet. Tydelig hørbart og merkbart sperresignal når innstilt moment er nådd. Ubegrenset manuelt løsemoment. Elektrisk overflatemotstand $\leq 10^9$ ohm for sikker beskyttelse mot elektrostatisk energi. Produsert iht. DIN EN 61340-5-1. Håndtak/system for utskiftbare klinger for lynrask skifte av klinge. Kraftform Micro-håndtak med dreibar hette samt hurtigdreiesone for lynrask skruing, ikke lenger behov for tidkrevende skifte av grep. Kraftsone med integrerte myke soner sørger for overføring av høye løse- og tiltrekkingsmomenter. Presisjonsone rett over klingen for riktig dreievinkel under justeringsarbeid. Lynrask feste av bits: Skyv ganske enkelt bitsen inn i festet, hvor den låses automatisk og sitter sikkert på plass. Ved bytte av bits er det bare å skyve hylsen forover og ta ut bitsen. Frittløpende betjeningshylse for enkel styring av verktøyet under skruingen. Bits egnet for hånd- og maskinskruing med elektriske skruttrekkere (bl.a. HIOS, Delvo, Sehan). Brukes f.eks. på smarttelefoner, mobiltelefoner, kameraer, elektroniske enheter, på tannlaboratorier og tannlegekontorer.



Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_1430_esd.html

Wera - 1430 ESD
05074802001 - 4013288179043

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

1430 ESD Kraftform Micro justerbare momentskrukkere (0,02-0,11 Nm) med hurtigchuck, 1430 ESD x 0,02-0,06 Nm
Serie 7400 ESD Kraftform momentskrukkere



Justerbare momentskrukkere



Kan stilles på aktuelle skalaverdier for hånd. Også i ESD-utførelse (også med feste for HIOS/Halfmoon-bits) og med Kraftform Micro-håndtak.

Wera ESD verktøy




Motstandskravene for ESD-skruveretkøy er hentet fra NEK IEC 61340-5-1. Denne standarden omfatter blant annet et håndtak av et definert elektrisk ledende materiale. Wera-produktene i ESD-serien oppfyller denne standarden og de enda strengere bestemmelsene til enkelte teknologiselskaper.

Vern mot elektrostatiske energi



Den elektriske overflatemotstanden til materialet i Wera ESD er på $\leq 10^9$ ohm. Dette gir deler sikkert vern mot elektrostatiske energi og følgeskader.

For Halfmoon- og HIOS-bits



Kombinasjonsbitsholder for bits med Halfmoon og HIOS drev.

Justerbare momentverktøy




De justerbare momentskrukkere fra Wera gjør det mulig å stille inn momentet med den største nøyaktighet. Brukeren får den beste bearbeidingskvaliteten med overlegen ergonomi i kjent Wera-design.

Lupe til å sette på



Artiklene 1430 ESD og 1431 ESD leveres med en lupe. Lupen kan settes på skalaen. Dermed blir det lettere å lese av skalaen.

Hurtigdreiesonen



Hurtigdreiesonen like under den dreibare toppen muliggjør lynrask tiltrekking.

Kraftsonen



Kraftsonen har integrerte myke soner i nærheten av bladspissen som sikrer høy momentoverføring ved løsning eller tiltrekking av skruer uten å miste kontakt med skruen.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_1430_esd.html

Wera - 1430 ESD
05074802001 - 4013288179043

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

1430 ESD Kraftform Micro justerbare momentskruttrekkere (0,02-0,11 Nm) med
hurtigchuck, 1430 ESD x 0,02-0,06 Nm
Serie 7400 ESD Kraftform momentskruttrekker



Flere varianter av denne produktfamilien:

	art. no.	Nm	Nm	mm	inch	
	05074802001 ¹⁾	1430 ESD	0,02-0,06	0,0025	141	5 7/16"
	05074804001 ¹⁾	1431 ESD	0,05-0,11	0,005	141	5 7/16"

1) Med lupe til å sette på, slik at det blir lett å lese av skalaen.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_1430_esd.html

Wera - 1430 ESD
05074802001 - 4013288179043

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de